

آپدیت نسخه نرم افزار به صورت آنلاین


1 دستگاه را به پورت USB خودرو متصل کنید و تلفن همراه خود را به وای-فای مازول وایرلس کارلینکیت متصل کنید.

2 در مرورگر اینترنت تلفن همراه خود آدرس 192.168.50.2 را وارد نمایید

3 طبق تصویر شماره 1 بر روی Check Update ضربه بزنید.

4 با گزینه ی Check Update می توانید بررسی کنید که دستگاه شما به آخرین نسخه بروزرسانی شده است و اگر نسخه ی جدیدی توسط کارلینکیت عرضه شده باشد می توانید دستگاه را به آخرین نسخه بروزرسانی کنید.

* اگر پس از بروزرسانی دستگاه با مشکل روبرو شد با استفاده از گزینه ی Rollback می توانید به نسخه ی قبل تر و پایدارتر دستگاه دانگرد کنید.



• نحوه اتصال به گوگل اندروید آتو



1 مبدل را با استفاده از کابل های موجود در جعبه دستگاه به خودرو متصل کنید (* به پورتهی متصل گردد که از قابلیت Android Auto بهره می برد).

2 بلوتوث و وای-فای تلفن همراه اندرویدی خود را روشن کنید ، سپس وارد تنظیمات بلوتوث دستگاه شده و در جستجوی بلوتوث به دستگاه AutoKit-XXX متصل شوید. (دستگاه به صورت خودکار به وای-فای متصل می شود).

3 بعد از اینکه اتصال بلوتوث و وای-فای برقرار شد در سیستم مالی می خودرو بر روی اتصال به اندروید آتو ضربه بزنید.

* در خودروها ممکن است پاپ آپ جهت اتصال به اندروید آتو و یا تایید مجوز بلوتوث نمایش داده شود ، برای اتصال موفق لطفا مجوز ها را تایید کنید تا برقراری ارتباط بین تلفن همراه و مبدل وایرلس به درستی انجام گردد.

* برای استفاده از اپلیکیشن های فیلتر شده ، مانند Spotify ، SoundCloud و غیره از نرم افزارهای گذر از فیلتری استفاده کنید که از قابلیت Per App Proxy بهره می برند ، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهید شد.

دستورالعمل اتصال

• نحوه اتصال به اپل کارپلی



1 مبدل را با استفاده از کابل های موجود در جعبه دستگاه به خودرو متصل کنید (* به پورتهی متصل گردد که از قابلیت CarPlay بهره می برد).

2 بلوتوث و وای-فای آیفون خود را روشن کنید ، سپس وارد تنظیمات بلوتوث دستگاه شده و در جستجوی بلوتوث به دستگاه AutoKit-XXX متصل شوید. (دستگاه به صورت خودکار به وای-فای متصل می شود).

3 منتظر اعلان خودرو برای اتصال به کاری پلی بمانید.

4 در گوشی آیفون پنجره ای به صورت پاپ آپ نمایش داده می شود. بر روی Use CarPlay ضربه بزنید

5 دستگاه به صورت اتوماتیک کار پلی آیفون شما را شناخته و به مالی می خودرو شما متصل می کند.

* بعد از همگام سازی دستگاه و تلفن های همراه در دفعات بعد ، نیازی به انجام این مراحل نیست دستگاه به صورت خودکار به گوشی شما متصل می شود

معرفی دستگاه

با استفاده از مبدل می توانید قابلیت Apple CarPlay و Android Auto سیمی خودروی خود را به وایرلس ارتقاء دهید. پس از نصب، هر بار که وارد خودرو شوید، گوشی موبایل شما به صورت خودکار و بی سیم به سیستم پخش خودرو متصل می شود. با این روش، دیگر نیازی به استفاده از کابل های شارژ متعدد نخواهید داشت و می توانید از راحتی و سرعت بالای اتصال بی سیم لذت ببرید.

مشخصات دستگاه

- ورودی برق: 5 ولت === 1 آمپر ○ توان مصرفی: 0.75 وات
- خروجی برق: 5 ولت === 1 آمپر ○ سازگاری رزولوشن: تطبیق پذیر

توضیحات چراغ LED

در نمای جلویی دستگاه ، در برند کارلینکیت ال ای دی قرار داده شده است تا کاربر به راحتی بتواند وضعیت دستگاه را شناسایی بنماید.

← دستگاه به برق متصل نیست.

← دستگاه به برق متصل است.

← در حال برقراری اتصال است.

← دستگاه با موفقیت متصل شد.

دفترچه راهنما

مبدل وایرلس اندروید آتو و کاری پلی

CarlinKit 5.0
CPC200-2air

فروشگاه اینترنتی آوازه
www.avaze.tech

* لطفا قبل از استفاده از محصول دفترچه راهنما را مطالعه فرمایید.